Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

Schaltvermögen Melderelais K1-K4
Breaking capacity signal relays
24VDC/1A

+24VDC 15mA

① L1 N PE
Q1ext. 0,1
F1ext.
1/N/PE~50/60Hz
XK1 1 2 PE

② L1 L2 PE
Q1ext. 0,1
F1-2ext.
2/PE~50/60Hz
XK1 1 2 PE

+24VDC/ Imax=200mA
0V
FERN MODE/Remote MODE
FERN ZU/Remote CLOSE
FERN AUF/Remote OPEN
FERN HALT/Remote STOP
Gem/Com
Endlage ZU / End position CLOSE
Gem/Com
Endlage AUF / End position OPEN
Störung/Fault
Gem/Com
FERN/REMOTE
Gem/Com
ANOUT1+(Stellung/position) 0/4-20mA/500Rmax
ANOUT1-
ANIN1+ 0/4-20mA/243R
ANIN1-
PE

XK2 7 6 | 1 2 3 14 15 | 16 17 8 | 9 10 | 11 13 | 5 4 | 19 18 | 12
auma-Lieferumfang
auma-supply

X1 1 2
X2 7 6 | 1 2 3 14 15 | 16 17 8 | 9 10 | 11 13 | 5 4 | 19 18 | 12

X3 1 2 3 4 5
X4 6 7 8 | 9 10 | 11 12
X5 1 2 | 1 2

U4
U3
U2
U1
K1 K2 K3 K4

A1.7

X4 14 — X9 14
X12 12 — X1 12

AUF/OPEN
HALT/STOP
ORT-FERN/LOCAL-REMOTE
ZU/CLOSE
S2 S3 S4

V1 V2

X3 1 2 3 — X5 1 2 3 4 5 — A2
M
A4 U # X

X10 1 2 — PTC1 R3
X11 2 1 3 — f1 R2

AUMA SERVICE
TXD RXD GND
X2 1 2 3 — A1
XS 1 2 3

A9

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

				Datum	2010-07-22
				Bearb.	Meyer
01	733/09	2010-07-22	Mey	Gepr.	Huegin
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Huegin

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCB-1H6-2G7-0502 TPA50R200-0A0-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
LB01	23033534	S 103077

Projekt